



Art.-Nr: YMOCA-A2D CASAMBI® A2D Bluetooth styremodul

YMOCA-A2D kan styre en eller to 0–10 V styrbare LED-drivere eller en driver for fargetemperaturstyrbare hvite (TW) LED-applikasjoner med to 0–10 V styregrensesnitt. Styreenheten kan også konfigureres i DALI-modus. I denne kan den styre en DALI LED-driver og/eller kobles til en DALI-sensor for tilstedeværelsesdeteksjon og dagslyskontroll.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-A2D



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	76
Produktdimensjoner bredde	26
Produktmål høyde	23
Produktvekt	0.04
Farge	
Farge	hvit
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25
Lagringstemperaturområde (maks.)	+70
Boligtemperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	70
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45
CASAMBI kontaktinformasjon management	



Forbruk i standby-modus	0.5 W
Dimmefunksjon	DALI, 0-10V
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
DALI bussforsyning	Yes
DALI busspenning	12V DC
DALI utgangsstrøm	20 mA
CASAMBI repeatere	Ja
IP-beskyttelse)	IP20
Sertifiseringer	CE, RoHS

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.