



No. d'art.: YMOCA-DIMM-MINI CASA Dimm Mini Phasenabschnitt-

NEW! Expected to be available from 01.10.2024

The CASA DIMM Mini is specially designed for flush mounting and controls phase-cut dimmable luminaires/drivers. Output power: 200W LED. It is wirelessly controlled using the CASAMBI® app.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Consommation en veille	0,5 W
Puissance de sortie max	200 W
Coupe transversale	1,5 mm ²
Types de charges	Charge capacitive
Type de communication	Sans fil, Casambi
Mode de gradation	TRIAC
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
max. Transmettre la puissance	+4 dBm
CASAMBI Ready	Oui
CASAMBI Inside	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +50 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	70 C°



Données physiques	
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	50 mm
Dimensions du produit largeur	48 mm
Dimensions du produit hauteur	21,6 mm
Poids avec emballage	0,05 kg
Longueur d'emballage	60 mm
Largeur d'emballage	60 mm
Hauteur d'emballage	34 mm