



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM
Casa Trailing Edge Dimmer Bluetooth control module, max.
150W LED / 200W ohmic, IP20

The CASA trailing edge dimmer is a trailing edge dimmer. Its use enables stepless dimming of trailing-edge lamps. Output power 150W LED / 200W ohmic (e.g. light bulbs). It is controlled wirelessly with the CASAMBI® app. Strain relief and terminal cover are integrated.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	143 mm
Produktdimensjoner bredde	47 mm
Produktmål høyde	29 mm
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	162 mm
Emballasjemål bredde	51 mm
Emballasjemål høyde	31 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
CS_GROUP.HousingTemperature	
Omgivelsestemperatur (maks.)	60 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Dimming type	TRIAC
Systemytelse	150 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V



Standby-forbruk	0.5 W
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Lastetyper	Kapazitiv belastning
Type kommunikasjon	blåtann
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.