



Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI
CASA DAMA Mini DALI-Steuermodul max.
30mA DALI-Busstromversorgung für die

NEUHEIT! Voraussichtlich Verfügbar ab 01.10.2024

Das CASA DAMA Mini Modul ist ein speziell für die Unterputzmontage entwickeltes Modul, das die Kontrolle über bis zu 15 kabelgebundene DALI-Leuchten übernimmt. Dieses intelligente Modul ermöglicht es, die DALI-Leuchten mittels der fortschrittlichen Casambi-Technologie drahtlos zu steuern. Mit einer integrierten DALI-Busstromversorgung von 30 mA sorgt das Modul für eine effiziente und zuverlässige Anbindung der Leuchten. Durch den Formfaktor wird die Installation vereinfacht, während das kompakte Design eine unauffällige Integration in bestehende Lichtsysteme erlaubt. Diese Kombination aus Wireless-Steuerung und DALI-Anbindung macht das CASA DAMA Mini zu einer optimalen Lösung für smarte Beleuchtungsanforderungen.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	50 mm
Produktmaße Breite	48 mm
Produktmaße Höhe	21.6 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	60 mm
Verpackungsmaße Breite	60 mm
Verpackungsmaße Höhe	34 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.05 kg
Farbe	
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzart (IP)	IP20
Lagertemperaturbereich	



Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
CS_GROUP.HousingTemperature	
Umgebungstemperatur (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Verbrauch Standby	0.7 W
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	
Kommunikationsart	DALI 1, DALI 2
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.