



Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI

NEW! Expected to be available from 01.10.2024

The CASA DAMA Mini Module is a specially designed module for flush mounting, which takes control of up to 15 wired DALI luminaires. This intelligent module allows the DALI luminaires to be wirelessly controlled using advanced Casambi technology. With an integrated DALI bus power supply of 30 mA, the module ensures efficient and reliable connection of the luminaires. Its form factor simplifies installation, while the compact design allows for unobtrusive integration into existing lighting systems. This combination of wireless control and DALI connection makes the CASA DAMA Mini an optimal solution for smart lighting requirements.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	50 mm
Dimensions du produit Largeur	48 mm
Dimensions du produit Hauteur	21.6 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	60 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	60 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	34 mm
Poids avec emballage	0.05 kg
Couleur	
Couleur	Blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Matière plastique
Certification	
Certification	CE, RoHS
Type de protection (IP)	IP20
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C



CS_GROUP.HousingTemperature	
Température ambiante (Max)	60 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Type de gradation	DALI
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Consommation standby	0.7 W
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Type de communication	DALI 1, DALI 2
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.