



Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI

NEW! Expected to be available from 01.10.2024

The CASA DAMA Mini Module is a specially designed module for flush mounting, which takes control of up to 15 wired DALI luminaires. This intelligent module allows the DALI luminaires to be wirelessly controlled using advanced Casambi technology. With an integrated DALI bus power supply of 30 mA, the module ensures efficient and reliable connection of the luminaires. Its form factor simplifies installation, while the compact design allows for unobtrusive integration into existing lighting systems. This combination of wireless control and DALI connection makes the CASA DAMA Mini an optimal solution for smart lighting requirements.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	50 mm
Szerokość produktu	48 mm
Wysokość produktu	21.6 mm
Wymiary opakowania	
Packaging dimensions Length	60 mm
Packaging dimensions Width	60 mm
Packaging dimensions Height	34 mm
Waga z opakowaniem	0.05 kg
Kolor	
Kolor	Biały
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Certyfikaty	
Certyfikat	CE, RoHS
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura przechowywania	
Storage temperature range (Min)	-25 °C
Storage temperature range (Max)	+75 °C



CS_GROUP.HousingTemperature	
Ambient temperature (Max)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Typ ściemniania	DALI
Napięcie wejściowe AC	220-240V / 50-60Hz V
Zużycie w trybie czuwania	0.7 W
Temperatury	
Ambient temperature (Min)	-20 °C
Ambient temperature (Max)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Typ komunikacji	DALI 1, DALI 2
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.