



Art.-Nr: YMOCA-T-7
Panel T 7 Casambi
Raumbediengerät mit Casambi-Funkschnittstelle zur intuitiven Lichtsteuerung, ausgestattet mit Sensoren für Temperatur, Feuchte und CO2, steuerbar über ein 3,5" Display mit Dreh-Drücksteller und konfigurierbar über die Casambi-App

Raumbediengerät mit Casambi Funkschnittstelle zur intuitiven Lichtsteuerung von Casambi Ökosystem Teilnehmern mit bis zu drei integrierten Sensoren für die Erfassung der Raumtemperatur, Feuchte und CO2. Über ein 3,5" Display mit Dreh-Drücksteller werden Szenen gestartet oder Leuchten geschaltet. Die einfache Konfiguration über die Casambi App ermöglicht gerätespezifische Einstellungen oder die Konfiguration von Szenen und Beleuchtungsfunktionen mit Casambi Funk.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YMOCA-T-7



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	163 mm
Produktmaße Breite	106 mm
Produktmaße Höhe	28 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	170 mm
Verpackungsmaße Breite	110 mm
Verpackungsmaße Höhe	45 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff, Aluminium
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	



Product.Casambi-Products.MaxPower	2 W
Eingangsspannung DC	24 V
Externes Netzteil	Yes
Kommunikationsart	Bluetooth, CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+8 dBm
Product.Casambi-Products.BuildingAutomation	Optional Modbus, BACnet, KNX (TP)
CASAMBI Repeater	Ja
Zertifizierungen	CE
CASAMBI Verbindung	
Product.Casambi-Products-Connection.MountingMethod	Wand
Product.Casambi-Products-Connection.ConnectionCrossSection	1,5 mm ²