



## Art.-No.: YMOCA-ASR-01 CASAMBI® ASR module

YMOCA-ASR-01 ist eine Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genutzt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden



### TECHNICAL DATA

Electrical data	
Connection cross section	1.5 mm <sup>2</sup>
Communication type	Bluetooth
Dimming	Casambi
CASAMBI Ready	Yes
Acceptance tests	
Protection class	II
Ambient temperature	-25 to +45 C°
Storage temperature	-25 to +75 C°
Housing temperatur max., tc	75 C°
Physical data	
Housing colour	white
Length (L)	72.6 mm
Width (B)	30 mm
Height (H)	18 mm
Product weight	23 g
Weight incl. Packaging	24 g